



Bensiinigeneraator CPG3000

Tehnilised andmed:

Maksimaalne võimsus	3,85 kW / 5,2 hj
Nimivõimsus	2,5 kW
Pinge	230 V
Nimivool	11 A
Sagedus	50 Hz
Pistikupesade tüüp	2 x 230 V
Mootori tüüp	QS 168 F-1
Silindri maht	196 cm ³
Kütuse liik	Bensiin
Süüteküünla tüüp	F6TC (LD)
Õlivanni maht	0,6 L
Soovitav õlimark	10W40
Kütusepaagi maht	15L
Starter	käsistarter
Müratase	95 db
Kaal (bruto/neto)	40 kg / 37 kg
Kaitseklass	IP23M

Sobivus:

Generaator on mõeldud igapäevastele elektriseadmetele, nagu valgustus, elektritööriistad (trellid, elektrisaed, kompressoriid) käitamiseks.

Elektronika seadmeid, nagu arvutid, televiisorid jne ei tohi sellest generaatorist käitada. Elektriühendused statsionaarselt generaatori ja majapidamise, kämpingu jne. elektrisüsteemi vahel peab tegema elektrialal kompetentne isik (kutsetunnistust või A-, B-, B1- klassi pädevustunnistust omav isik)

PÄRNU ESINDUS:
Lao 8/21, Pärnu 80010
Tel. +372 447 8430

TALLINNA ESINDUS:
Veldi tee 5, Rae vald 75325
Tel. +372 607 5061

VILJANDI ESINDUS:
Tallinna 97, Viljandi 71018
Tel: +372 433 0022

ROHKEM INFOT:
www.akvedukt.ee
info@akvedukt.ee